



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №222

  
**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель ПК ГБОУ Школа №222  
Е.Ю.Золотарева

  
**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ГБОУ Школа №222  
Н.А.Баскакова

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по охране труда при работе с применением переносных  
электроинструментов

**ИОТ - 006 – 2016 МОП**

## **1. Общие требования охраны труда**

- 1.1. К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные по I группе электробезопасности.
- 1.2. Работающие обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленного режима труда и отдыха.
- 1.3. При выполнении работ с применением переносных электроинструментов возможно воздействие на работающего следующих негативных факторов:
  - поражение электротоком при неисправности оборудования.
  - травмирование глаз стружкой.
  - ранения режущим инструментом.
- 1.4. При выполнении работ с применением переносных электроинструментов должна использоваться следующая спецодежда: халат или фартук, диэлектрический коврик и диэлектрические перчатки.
- 1.5. В помещении для выполнения работ должна быть аптечка с набором средств для перевязки и необходимыми медикаментами.
- 1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения средств первичного пожаротушения. В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, знать правила пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.7. При получении травмы, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о несчастном случае руководителю СП, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Надеть спецодежду, приготовить защитную маску/очки
- 2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента, проверить заземление
- 2.3. Подготовить необходимые для работы инструменты, материалы, убрать с рабочего места все лишнее.
- 2.4. Подготовить средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.
- 2.5. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.
- 2.6. Проверить на холостом ходу крепление режущего инструмента.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Включать электроинструмент только после надежного закрепления оного.
- 3.2. Подавать электроинструмент плавно, без резких движений.
- 3.3. Не допускать попадание на оборудование грязи, воды, следить за заземлением.
- 3.4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента.
- 3.5. Не оставлять электроинструмент включенным без присмотра.

- 3.6. Ставить и класть электроинструмент в местах, исключающих падение и воздействие ударов.
- 3.7. Следить за токоведущим кабелем.
- 3.8. Не производить сборку электроинструмента при его включении в сеть.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При появлении неисправности в работе, искрении, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления, отключиться от электросети. Работу продолжить только после устранения неисправности.
- 4.2. При воспламенении сообщить руководителю СП и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о несчастном случае администрации СП, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.4. При поражении электротоком немедленно отключить аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о несчастном случае администрации СП, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Отключить оборудование от электросети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку
- 5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

*СОГЛАСОВАНО*

*Инженер по ОТ ГБОУ Школа №222*

*Якунина А.В.* \_\_\_\_\_